

قم بتنشيط وضع المسح في اللوحة 2R

تم تصميم عملية المسح لإدخال معلومات الشبكة المنزلية في الجهاز.

بمجرد توصيل الجهاز بجهاز التوجيه المنزلي ، يمكن التحكم في المستهلكين المتصلين به من داخل المنزل وخارجه.

الاتصال بجهاز التوجيه المنزلي ، يسمح أيضًا بالاتصال والجلسات بين اللوحات المتصلة.

ملاحظة مهمة: لا يمكن إجراء المسح إلا عندما يكون الزر الأوسط أبيض اللون



HISOAL

17-09-20



قم بتنشيط وضع المسح في اللوحة 2R

تأكد من أن الزر الأوسط أبيض

3 ضغطات قصيرة على الزر الأوسط ، ستومض اللوحة وتصدر صوتًا مرة واحدة. اضغط باستمرار (حوالي 4 ثوانٍ) على الزر FB حتى يومض كلا الزرين باللون الأحمر. الآن حرر النقر.

ستستمر الأزرار في الوميض باللون الأحمر - اللوحة جاهزة للمسح الضوئي.



HISOAL

17-09-20



مسح اللوحة

1. بعد تنشيط وضع المسح في اللوحة ، قم بالوصول إلى التطبيق.
2. ثم انقر فوق زر الإعدادات في أعلى اليمين.
3. حدد "مسح".
4. في الصفحة التي تفتح ، انقر على زر "التالي".
5. سيظهر اسم الشبكة اللاسلكية ويجب إدخال كلمة مرور الشبكة.
6. انقر فوق "الإعداد التلقائي".
7. انتظر حتى يكتمل الفحص.
8. في نهاية الفحص ، ستظهر صفحة المنتج مع لوحة ممسوحة ضوئيًا محاطة بخلفية خضراء.

للحصول على شرح موسع ، انتقل إلى دليل التطبيق.



